

# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami

	Parameter	Parameter ali vrednost in natančnost			Enota
1.	Ime dobavitelja ali blagovna znamka	HP, Inc.			
	Naslov dobavitelja	Sustainability and Compliance Center, Business Park Sofia, BG			
2.	Identifikacijska oznaka modela	Z24n G3 HSD-0076-W			
3.	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)	E			
4.	Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu SDR			16,6	W
5.	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (HDR)	Ni relevantno			
6.	Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu HDR, če se izvaja			Ni relevantno	W
7.	Zahtevana moč v stanju izključenosti, če je ustrezno			0,2	W
8.	Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, če je ustrezno			0,3	W
9.	Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti, če je ustrezno			Ni relevantno	W
10.	Kategorija elektronskega prikazovalnika	Monitor			
11.	Razmerje velikosti	16	:	10	
12.	Ločljivost zaslona	1 920	x	1 200	pixels
13.	Diagonala zaslona			61,1	cm
14.	Diagonala zaslona			24	palcev
15.	Vidna površina zaslona			16,8	dm <sup>2</sup>
16.	Uporabljena tehnologija panelov	LED LCD			
17.	Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)	Ne			
18.	Tipalo za prepoznavanje govora	Ne			
19.	Tipalo prisotnosti v prostoru	Ne			
20.	Stopnja pogostosti osveževanja slike (privzeto)			60	Hz
21.	Minimalna zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in programske strojne opreme (od datuma konca dajanja na trg)			8	let
22.	Minimalna zagotovljena razpoložljivost nadomestnih delov (od datuma konca dajanja na trg)			7	let
23.	Minimalna zagotovljena podpora za izdelek			7	let
	Minimalno trajanje splošne garancije, ki jo ponuja dobavitelj			3	let
24.	Tip napajalnika	Notranji			
25.	Zunanji napajalnik (nestandardiziran in priložen v embalaži izdelka)				
	<i>i</i>	-			

	<i>ii</i>	Vhodna napetost	-	V
	<i>iii</i>	Izhodna napetost	-	V
26.	Zunanji standardiziran napajalnik (ali ustrezen, če ni priložen v embalaži izdelka)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Potrebna izhodna napetost	-	V
	<i>iii</i>	Zahtevani vhodni tok (najmanj)	-	A
	<i>iv</i>	Potrebna frekvenca toka	-	Hz